

SELVAC - OC 3

Outdoor- Überwachungs- Kamera



Outdoor- Überwachungs- Kamera SELVAG OC-3

Best.-Nr.: 725-46

Kurzbeschreibung:

Robuste Outdoor Kamera der neuen Generation. Durch den Einsatz der neuen **IR^{Pro}** Technik (siehe Anhang) ist eine verbesserte Aufzeichnung bei Nacht möglich. Der 1/3" Sony Super HAD Farb- CCD Sensor mit 480 TV-Linien wird hierdurch optimal genutzt und liefert hochauflösende Aufnahmen. Das solide IP-67 Aluminiumgehäuse ermöglicht den Einsatz der Kamera an fast jedem Ort. Der integrierte, automatisch, zuschaltende IR-Scheinwerfer mit 102 LED's, besitzt eine Reichweite von max. 50 m, so dass ein Einsatz bei völliger Dunkelheit möglich ist.

Die Kamera verfügt über einen Dual Filter, d.h. bei Tag wird der Farbfilter verwendet und im Betrieb mit IR-Scheinwerfer wird automatisch auf einen IR-Filter gewechselt, so dass in beiden Betriebsarten eine hervorragende Bildqualität geliefert wird.

Die hohe Reichweite des IR-Scheinwerfers und der Einsatz des 12mm Fix Objektivs sind für eine Überwachung von Bereichen in größeren Abständen konzipiert.

Bsp.: Identifizieren ca. 5m / Erkennen ca. 12m / Detektieren 50m

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben.

Das Produkt wurde nach dem heutigen Stand der Technik gebaut. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.



Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.

**Sicherheitshinweise:**

Das Gehäuse ist nur soweit zu Öffnen, wie es für die Installation vorgesehen ist. Bei weiteren Eingriffen sind mit Beschädigungen und dem Garantieverlust zu rechnen!

Installationshinweise:

- **Bitte beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen können, wenn Sie Kameraaufnahmen von fremden Personen ohne deren Wissen und Einverständnis machen.**
- Die Kamera ist für den Anschluss an stabilisierter 24V DC Gleichspannung oder 24 V AC Wechselspannung zugelassen und darf nicht geändert oder umgebaut werden.
- Für den Fall, dass Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes existieren, sollten Sie sich unbedingt an eine Fachkraft wenden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung in die Kamera, da sonst das Bild überbelichtet wird und eine Zerstörung des Bildsensors möglich ist. Die ideale Montagehöhe sollte so gewählt werden, dass die Kamera leicht geneigt zum Boden schaut.
- Benutzen Sie zur Reinigung ausnahmslos einen weichen und feuchten Lappen. Wenden Sie weder Reinigungsmittel noch andere Chemikalien an.
- Soll die Kamera aus dem Betrieb genommen werden, sollte die Entsorgung über einen örtlichen Recyclingbetrieb erfolgen.
- Die Kamera ist nur in dem in den technischen Daten angegebenen Temperaturbereich einsetzbar, da sonst mit Funktionsstörungen, sowie dem kompletten Ausfall zu rechnen ist.
- Die Kamera ist nach dem Standard IP 67 gegen kurzzeitiges Eintauchen geschützt. Eine Montage ist daher an allen Orten möglich, die dem entsprechenden Temperaturbereich (siehe Technische Daten) der Kamera entsprechen.

